



P2-M51

Цифровой мультиметр с фонариком

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Класс безопасности: IEC61010-1 CAT III 600V

2000 отсчетов, ЖК-дисплей

Индикация перегрузки: "OL"

Автоматическая полярность: "-" для отрицательной

Рабочая температура: 0° ~ 40°C

Температура хранения: -20° ~ 60°C

Индикация разряда батарей:

Батареи: 1,5 В × 3 шт. тип ААА

Габариты: 147 × 71 × 45 мм

Вес: ~ 190 г (без батарей)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита на всех диапазонах, защита от высокого напряжения.

Дизайн корпуса «стримлайн». Читаемый под любым углом, крупный ЖК дисплей с подсветкой.

Бесконтактный тест напряжения, фонарик.

Ручной выбор пределов измерения, автоотключение питания, «пробуждение» одной кнопкой.

Фиксация показаний, индикация разряда батарей.

ФУНКЦИЯ	ПРЕДЕЛ	ТОЧНОСТЬ
Постоянное напряжение	200mV/2V/20V/200V	±(0.5% reading + 2 dgt)
	600V	±(0.8% reading + 2 dgt)
Переменное напряжение	200V	±(1.2% reading + 10 dgt)
	600V	±(1.2% reading + 10 dgt)
	200µA	±(1.0% reading + 2 dgt)
Постоянный ток	2mA/20mA	±(1.0% reading + 2 dgt)
	200mA	±(1.5% reading + 2 dgt)
	10A	±(3.0% reading + 5 dgt)
	200Ω	±(0.8% reading + 3 dgt)
Сопротивление	2kΩ/20kΩ/200kΩ	±(0.8% reading + 2 dgt)
	2MΩ	±(1.0% reading + 2 dgt)